

Aufgaben des Produktionsverantwortlichen:

- Anmeldung der Produktion beim Studioleiter
- Ansprechpartner gegenüber der Studioleitung
- Überwachung der Einhaltung der Studioordnung und nachfolgender Punkte
- Ständige Anwesenheit während der Produktion
- Koordination der Aufräumarbeiten
- Verschlusskontrolle nach Beendigung der Produktion
- muß über technisches Sachverständnis verfügen

Funktion Technik:

- Studio: oberer Drehschalter: Hauptschalter Techniknetz (Steckdosen weiß im Brüstungskanal unter Wandanschlußkästen)
- Studio: unterer Drehschalter: Hauptschalter Studiobeleuchtung
- Studio: Hauptschalter Klima auf Stufe 1 schalten, für die meisten Fälle ausreichend, bei hoher Wärmeentwicklung Stufe 2
- Regie: Hauptschalter Klima, Stufe 1 oder 2
- Regie: Hauptschalter Technik, vorher Rechner einzeln herunterfahren (Composer, CG, DVE, Teleprompter)
- Steckdosen schwarz (dimmbar) im Brüstungskanal unter Wandanschlußkästen nur für Halogenlampen verwenden, nicht für technische Geräte
- Leitern und Rolltreppe nur nach Absprache verwenden
- Pantographen nicht überdrehen, auf leichten Gang achten
- Rollwagen sanft führen an gelben Haken, auf Stromkabel und Sicherungsseile achten
- Lampen horizontal nicht mehr als 180° drehen, nicht überdrehen (Kaberschutz), auf leichten Gang achten, vertikal 90° max. aus der Waagerechten nach unten
- Abstand von Kulisse und sonstigen Gegenständen zu Scheinwerfern einhalten: Horizontleuchten vorne 0,6m, hinten 0,6m, Stufenlinsen vorne 1,3m, hinten 1,3m, Profiler vorne 0,5m, hinten 0,2m, Softflächen vorne 0,5m, hinten 0,5m
- Sicherungseinrichtungen für Flügeltore und Filterhalter sind nach Lampeneinrichtung wieder zu aktivieren, Flächenleuchten mit Filtertoröffnung nach oben einsetzen
- Horizontlampen nicht verstellen

Produktionsende:

- Kameras, Monitore, Möbel an Stellplätze zurückstellen, arretieren
- Kamerakabel etc. auf Achten wickeln
- Reinigung von groben Verschmutzungen
- Studio: Hauptschalter Studiolicht aus
- Studio: Hauptschalter Techniknetz aus
- Studio: Hauptschalter Klima aus (Stellung 0)
- Regie: Hauptschalter Techniknetz aus, vorher Rechner herunterfahren
- Regie: Hauptschalter Klima aus
- Garderoben: Licht aus

Zu beachten:

- Bei widrigen Witterungsbedingungen Schuhe säubern oder im Winter wechseln
- Keine Keile oder ähnliches in die Türen klemmen (Gummis dienen dem Schallschutz)
- Türen am Obertürschließer nicht aushängen
- Mobiliar verbleibt in den jeweiligen Räumen
- Sorgsamer Umgang mit Studioboden, Gegenstände nicht ziehen, keine spitzen Gegenstände einsetzen
- Türen immer kontrollieren, ob sie korrekt ins Schloß fallen (WICHTIG z.T. Fehlfunktion!)
- Bei Pausen (auch kurze) Lichtstimmung speichern und alle Lampen auf 0 dimmen